

فیوز هولدر دو پل چراغ دار



استفاده از فیوز هولدر شرکت رعد، راه حلی مطمئن برای حفاظت و ایزوله کردن مدارات از اتصال کوتاه و اضافه بار می باشد. RFH10 با توجه به گروه کاربردی AC-22B ، مطابق با استاندارد IEC60947-3 ، برای سونچینگ تحت بار و حفاظت طراحی شده است. از این محصول می توان در تابلوهای سونچینگ اتوماسیون جهت سونچینگ بارهای ترکیبی مقاومتی و القایی استفاده نمود؛ همچنین جهت حفاظت از مدارات کنترلی، ترانسفورماتورهای اولیه و ثانویه، موتورها و دیگر بارهای مقاومتی یا القایی مورد استفاده قرار می گیرد.

۲ پل	تعداد پل
AC	نوع جریان
AC-22B	گروه کاربردی
۳۲	جریان نامی
۶۹۰	ولتاژ نامی
۱۲۰	جریان اتصال کوتاه نامی
۳	بیشینه توان اتلافی
۰.۵-۱۶	ظرفیت اتصال
۲.۵ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
B7	گیج تست مطابق با IEC